

SY2911C LPT2USB USB 产品说明



SY2911C LPT2USB USB 打印机适配器用于连接电脑或作为主设备的仪器的并口和打印机的 USB 接口,完成并行接口转换为 USB 打印机接口的任务,并实现打印功能。USB 接口可以实现即插即拔,安装方便可靠,已日益普及,许多价廉物美的打印机仅仅只有 USB 接口。而在电脑或专用测控仪器上,许多传统的专业软件却只支持并行接口的打印机,SY2911C 无需任何驱动就可以实现并行接口到

USB 打印机接口的转换。USB 接口方便灵活,在电脑上广泛采用,但是同时也带来了安全性和保密性薄弱的问题,许多特定的场合都将其封锁或取消,打印机只能通过并行接口连接,而 SY2911C 无疑将拓宽打印机选择的范围。

产品清单

- 1、SY2911C LPT2USB USB 打印机适配器 1 台
- 2、USB 和 PS/2 取电电缆 1 条
- 3、产品说明书 1 份

产品指标

- 1、无需安装专用软件或驱动程序;
- 2、可工作在任何电脑或主设备上,接收 LPT 端口 (DB25) 发来的数据,并发往连接的 USB 打印机;
- 3、操作系统: Windows, Unix, Linux, DOS, 以及各种嵌入式操作系统等;
- 4、要求主设备应当至少支持标准 LPT 端口 (DB25);
- 5、符合 IEEE-1284 1994 (双向并行接口) 协议规范;
- 6、符合通用串行总线 (USB) 协议 Rev. 1.1 规范;
- 7、全速 USB 1.1 通讯 (兼容高速 USB 2.0), 支持即插即拔操作;
- 8、电源供电: 输入电压 (直流) DC 5~12V, 输入电流 200mA

安装使用

- 1、装置插入电脑或主设备的 DB25 并行接口 (建议在电脑或仪器断电情况下操作,并将连接螺钉紧固连接);
- 2、连接电源供电电缆 (可采用 USB 和 PS/2 取电电缆,也可以另配 5V~12V 直流电源适配器), 供电后电源指示灯亮;
- 3、连接 USB 打印机电缆

产品保障

本产品在正常使用情况下,SY2911C LPT2USB USB 打印机适配器免费保修期限为一年,终身维修。



上海思越电子科技有限公司

地址: 上海市闵行区沪闵路 6259 号银宵大厦 A 座 1201 室

电话: +86-021-54170805 传真: +86-021-54170905

网址: <http://www.shsiyue.com>